

# Jane<sup>®</sup> versione TOP 02

Duplica la maggior parte dei radiocomandi a **codice fisso con frequenza compresa tra 433 e 868 e una serie di radiocomandi a codice rolling.**

La procedura di memorizzazione davanti all'impianto avviene per la maggior parte dei casi in modo automatico senza particolari e complicate procedure.

Tutti i radiocomandi a codice rolling possono anche essere autogenerati senza aver bisogno dell'originale.

Autogenera codici fissi random/univoci a frequenza 433 e 868.

## IL TUTTO PER OGNI SINGOLO CANALE



**NUOVO COLORE!!!**

Bianco lucido antistriscio  
cod.: JT021000-4

### VARIANTI COLORE DISPONIBILI A 4 CANALI



JT02001-4 JT02002-4 JT02003-4 JT02005-4 JT02006-6 JT02007-4 JT02008-4 JT02009-4 JT02000-4

# Jane versione TOP 02 PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 01

**QUESTA PROCEDURA È VALIDA ANCHE PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI A CODICE FISSO.**

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.
2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE, come da figura sotto, e premere il tasto desiderato.
3. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso, quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.
4. Se la procedura è stata eseguita con un radiocomando a codice fisso, il JANE trasmetterà il tasto memorizzato con il led colore verde, in caso contrario con il led colore rosso.



radiocomando originale



Per memorizzare un successivo tasto del JANE ripetere tutta la procedura.

### MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto. Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso. Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi. Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente. Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

**ATTENZIONE!** Nei modelli CARDIN S435 TX2 - TX4 non è necessario fare la memorizzazione alla ricevente perché sono già funzionanti.

## Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 01

Telecomando: CARDIN	Telecomando: DOORHAN	Telecomando: ECOSTAR	Telecomando: ERONE		
mod: S435 TX2 mod: S435 TX4	mod: T4	mod: RSC2	mod: STANDARD 433 mod: STANDARD 868	mod: FLAT 2 mod: FLAT 4	mod: MINI

Telecomando: SILVELOX	Telecomando: JCM	Telecomando: LIFTMASTER				
mod: ECO TSM2 mod: ECO TSM4	mod: NEO 1 mod: NEO 2	mod: 412HM	mod: 94335E	mod: 94335EML	mod: 312HM	mod: 371LM mod: 372LM mod: 373LM mod: 374LM

## Jane versione TOP 02 PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 02

**QUESTA PROCEDURA È VALIDA PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI CON MODULAZIONE FM.**

1. Su radiocomando JANE premere il tasto 3 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
2. Premere e rilasciare il tasto sul radiocomando JANE che si intende memorizzare; il led lampeggia più velocemente.
3. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e premere il tasto desiderato.



radiocomando originale

4. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

### MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.

Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.

Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi.

Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

## Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 02

Telecomando: **TELCOMA FM**



mod: FM402  
mod: FM404



mod: EDGE 2  
mod: EDGE 4

Jane versione TOP 02 PROCEDURA DI **DUPLICAZIONE 03**

**QUESTA È DEDICATA AI MODELLI CHE POSSONO SOLO ESSERE GENERATI, QUINDI LA PROCEDURA ALLA RICEVENTE VIENE ESEGUITA CON LA STESSA MODALITÀ DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.**

Per la generazione dei codici vedi tabella procedura generazione codice rolling (vedi pagina 18).

**Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 03**

Telecomando: <b>DITEC</b>			Telecomando: <b>KINGATES</b>	
				
mod: BXL2	mod: BXLG4	mod: GOL4	mod: STILO-2 mod: STILO-4	mod: CLIPPER

Telecomando: <b>NICE</b>					
					
mod: VERY-VR	mod: FLO1R-S mod: FLO2R-S mod: FLO4R-S	mod: FLOR1RE mod: FLO2RE mod: FLO4RE	mod: ON1 mod: ON2 mod: ON4 mod: ON9	mod: ON1E mod: ON2E mod: ON4E mod: ON9E	mod: INT1 mod: INT2

Telecomando: <b>PRATEL</b>			
			
mod: MPSTP2E	mod: B FOR	mod: TC4E	mod: MPSTL2E mod: MPSTL4E

Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotti menzionati sono di proprietà dei produttori autorizzati. Detti marchi sono indicati a esclusivo titolo informativo e formativo, con lo scopo di favorire l'identificazione.

## PROCEDURA GENERAZIONE CODICE ROLLING

**QUESTA PROCEDURA VIENE UTILIZZATA QUANDO SI È SPROVVISTI DELL'ORIGINALE.**

Premere il tasto 2 e 3 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.

Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).

Una volta terminato, il led lampeggia velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l'avvenuta generazione.

N 1	NICE FLOR	N 9	ERONE 868
N 2	LIFMASTER 433	N 10	JMC ECO 433
N 3	LIFTMASTER 315	N 12	SILVELOX
N 4	PRATEL	N 13	DOORHAN
N 5	KINGATES	N 14	LIFTMASTER 390
N 6	DITEC	N 15	CARDIN
N 7	TELCOMA FM	N 16	ECOSTAR
N 8	ERONE 433		

## PROCEDURA GENERAZIONE CODICI FISSI

**QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI GENERARE CODICI FISSI RANDOM/UNIVOCI PER OGNI SINGOLO CANALE.**

Premere il tasto 1 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.

Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).

Una volta terminato, il led lampeggia verde velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l'avvenuta generazione.

Il tasto generato, essendo un codice fisso, trasmetterà con il led colore verde.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

## FUNZIONE TASTO NASCOSTO

La funzione tasto nascosto del JANE, per trasmettere il codice sorgente, avviene premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.